

## Sdoppiatore MULTIFLEX



### Sdoppiatore MULTIFLEX

Lo sdoppiatore di linea Multiflex è indicato in particolare per i luoghi di pubblico spettacolo (dove viene solitamente utilizzato per sdoppiare l'alimentazione di fari all'uscita di un dimmer); per gli stand fieristici (per la realizzazione di catenarie di illuminazione); per i cantieri di costruzione e demolizione (è uno strumento utile a completare le derivazioni necessarie nella parte finale dell'impianto mobile).

**Disponibile anche con cavo FG7(O)M2 3G2,5.**

#### Settori di impiego

- Luoghi di pubblico spettacolo
- Stand fieristici
- Cantieri
- Altre installazioni provvisorie

#### Dati tecnici

- Corpo: gomma sintetica autoestinguente V0 (UL94), assenza di alogeni
- Cavo: H07RN-F 3G2,5 (a richiesta FG7(O)M2)
- Colore: nero
- Lunghezza cavi: 30/30 cm; 30/60 cm; 60/60 cm
- Spina e prese di colore nero nella versione 230V IP44

**Personalizzabile con il vostro marchio aziendale:** per ordinazioni superiori ai 250 pezzi è possibile richiedere la personalizzazione del prodotto, ovvero lo stampaggio del marchio sul corpo centrale.

Spina/Prese	Tensione	Lungh. cavo	Articolo	
			IP44	IP67
CEE 16A 2P+T	230V	30/30	314/3	314/3S
CEE 16A 2P+T	230V	30/60	314/36	314/36S
CEE 16A 2P+T	230V	60/60	314	314/S
CEE 16A 2P	24Vac	30/30	314/3V	314/3VS
CEE 16A 2P	48Vac	30/30	314/3B	314/3BS

